

NETYS RT

med eksterne batterier

Netys RT-serien med eksterne batterianlegg

Standard batteriløsning for Netys RT-serien er tilhørende batterikabinetter med 3-5 års batterier. Dersom det er ønskelig med lang reservetid eller batterier med lang levetid kan man benytte eksterne batteribanker, f. eks. fra Coromatic sin Norbat-serie LFP (10-12 års design life) og LFP-EU (13-15 års design life) opp til 150 Ah på stativ eller i kabinett. Det som bestemmer størrelsen på en batteribank er ladekapasiteten til den UPS man ønsker å benytte, denne bør ikke være mindre enn 5% av batterikapasiteten.

For å bruke Netys RT serien opp til 3kVA med eksterne batteribanker må det benyttes ekstern lader som yter 8A, samt fjerne interne batterier fra UPS. Ved ekstern batteribank skal det monteres en batterisikring som kortslutningsbeskyttelse.

Vi bygger skapløsninger med alt ferdig montert for enkel installasjon.

- Lange batteritider
- Lenger levetid på batteriene
- Større fleksibilitet

Modell	Intern DC-spenning	Antall 12V batterier i en streng	Maks størrelse på batteri	Estimert batteritid 150Ah - 70% last	Lader 8A	Varenr. på batterikabel
NRT2-U1700C	48VDC	4	12V 150Ah	7,5 timer	NRT-OP-BCH48V	NRT-OP-CBL22F
NRT2-U2200C				5 timer		
NRT2-U3300C	72VDC	6		6 timer	NRT-OP-BCH72V	NRT-OP-CBL30F
NRT2-U7000CLA	192VDC	16		6,5 timer	Bruker intern lader	NRT-OP-CBL11F
NRT2-U11000CLA	240VDC	20		5 timer		

TILLEGGSPRODUKTER FOR NETYS RT MED EKSTERNT BATTERIANLEGG	
Batterisikring	MPEC70100568 - Sikringsskap automat 63ADC 2-pol
Stativ / skap	Coromatic tilbyr stativ- og ferdig monterte skapløsninger etter behov
Opsjon	Valgfri ekstern vedlikeholdsbypass

