

Prosjekt:

Entreprenør/utførende:	
Prosjekt / adresse:	
Bruksområde:	

PRODUKTBESKRIVELSE

Netys PR 1700 RT er en line interactive UPS med ren sinus på utgang. Maks last på denne modellen er 1350W. Modellen har interne batterier - 3 stk. 12V 7Ah tett ventilregulert AGM-VRLA bly/syrebatteri, ved behov for lenger batteritid kan eksterne batteripakker legges til. Netys PR-RT kan monteres på gulv eller i 19" rack. Mer detaljert teknisk informasjon finnes i datablad og brukermanual.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

Det anbefales å fjerne deksel på UPS årlig for å fjerne støvansamlinger. Benytt trykkluft eller egnet støvsuger.

Ettersyn / kontroll

UPS kontrolleres årlig for feil av teknisk kyndig personell. UPS gir akustisk og visuell alarm i feilsituasjoner, og alarm over SNMP/Relekort dersom denne funksjonen benyttes.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Komplett batteriskift anbefales minimum hvert fjerde år. Det benyttes vedlikeholdsfrie AGM-batterier, 12V 7Ah. Coromatic varenummer: FP1270T2. Det kan være mer kostnadseffektivt å bytte hele UPSen, fremfor batteriskifte totalt sett.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid

Antatt teknisk levetid/brukstid er minimum 10 år, forutsatt at UPS er installert i driftsmiljø i henhold til manualen samt anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Fuktbestandig

Produktet skal ikke installeres i miljøer med relativ luftfuktighet over 90%

Temperaturområde

Netys RT kan operere i temperaturområde fra 0 - 40°C, anbefalt omgivelsestemperatur for optimal batterilevetid er 15 - 25°C.

Garanti

Produktet har garantitid på 2 år. Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper, uten Coromatic sitt skriftelige samtykke:

- foretar endringer eller modifiseringer av varen
- benytter forbruksmaterieell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic
- unnlater å følge instruksjer og/eller brukeranvisninger for varen
- bruker eller lagrer varen på en annen måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for

MILJØPÅVIRKNING

UPS avgir akustisk støy < 50 db

HMS-REFERANSER

Ved brann i UPS må slukkeutstyr beregnet på elektriske apperater benyttes. Utstyret må kun betjenes/monteres/demonteres av kyndig personell.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Elektronisk avfall og spesiallavfall (blybatterier)
Avfallshåndtering: Leveres til forhandler eller returstasjon som håndterer elektronisk avfall
Batteriene må demonteres og leveres separat som spesialavfall.

TEKNISK SERVICE

Produsent: Socomec
Importør: Coromatic AS
Org. nr: 936 992 234
Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Postadresse: Postboks 777
Postnr. og poststed: 1211 Kolbotn
Telefonnummer: 22 76 40 00
epost: teknisk@coromatic.no
Internett: www.coromatic.no

