

## Prosjekt:

<b>Entreprenør/utførende:</b>	
<b>Prosjekt / adresse:</b>	
<b>Bruksområde:</b>	

## PRODUKTBESKRIVELSE

Netys PR 2200 RT er en line interactive UPS med ren sinus på utgang. Maks last på denne modellen er 1800W. Modellen har interne batterier - 6 stk. 12V 7Ah tett ventilregulert AGM-VRLA bly/syrebatteri, ved behov for lenger batteritid kan eksterne batteripakker legges til. Netys PR-RT kan monteres på gulv eller i 19" rack. Mer detaljert teknisk informasjon finnes i datablad og brukermanual.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring

Det anbefales å fjerne deksel på UPS årlig for å fjerne støvansamlinger. Benytt trykkluft eller egnet støvsuger.

### Ettersyn / kontroll

UPS kontrolleres årlig for feil av teknisk kyndig personell. UPS gir akustisk og visuell alarm i feilsituasjoner, og alarm over SNMP/Relekort dersom denne funksjonen benyttes.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Komplett batteriskift anbefales minimum hvert fjerde år. Det benyttes vedlikeholdsfrie AGM-batterier, 12V 7Ah. Coromatic varenummer: FP1270T2. Det kan være mer kostnadseffektivt å bytte hele UPSen, fremfor batteriskifte totalt sett.

## DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid

Antatt teknisk levetid/brukstid er minimum 10 år, forutsatt at UPS er installert i driftsmiljø i henhold til manualen samt anvisninger for drift og vedlikehold følges.

### Fuktbestandig

Produktet skal ikke installeres i miljøer med relativ luftfuktighet over 90%

### Temperaturområde

Netys RT kan operere i temperaturområde fra 0 - 40°C, anbefalt omgivelsestemperatur for optimal batterilevetid er 15 - 25°C.

## Garanti

Produktet har garantitid på 2 år. Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom kjøper, uten Coromatic sitt skriftelige samtykke:

- foretar endringer eller modifiseringer av varen
- benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er oppgitt av Coromatic
- unnlater å følge instruksjoner og/eller brukeranvisninger for varen
- bruker eller lagrer varen på en annen måte eller under miljøforhold den ikke er beregnet for

## MILJØPÅVIRKNING

UPS avgir akustisk støy < 50 db

## HMS-REFERANSER

Ved brann i UPS må slukkeutstyr beregnet på elektriske apparater benyttes. Utstyret må kun betjenes/monteres/demonteres av kyndig personell.

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Elektronisk avfall og spesialavfall (blybatterier)  
Avfallshåndtering: Leveres til forhandler eller returstasjon som håndterer elektronisk avfall  
Batteriene må demonteres og leveres separat som spesialavfall.

## TEKNISK SERVICE

Produsent: Socomec  
Importør: Coromatic AS  
Org. nr: 936 992 234  
Besøksadresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen  
Postadresse: Postboks 777  
Postnr. og poststed: 1211 Kolbotn  
Telefonnummer: 22 76 40 00  
epost: teknisk@coromatic.no  
Internett: www.coromatic.no

